

TILLIG Modellbahnen GmbH

Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 / 903-45 • Fax: +49 (0)35971 / 903-19

(DE) Hotline Kundendienst • (GB) Hotline customer service • (FR) Services à la clientèle Hotline
(CZ) Hotline Zákaznické služby • (PL) Biuro Obsługi Klienta: www.tillig.com/Service_Hotline.html

(DE) Technische Änderungen vorbehalten! Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

(GB) Subject to technical changes! Please contact your dealer if you have any complaints.

(FR) Sous réserve de modifications techniques! Pour toute réclamation, adressez-vous à votre revendeur.

(CZ) Technické změny vyhrazeny! Při reklamaci se obraťte na svého obchodníka.

(PL) Zastrzega się możliwość zmian technicznych! W przypadku reklamacji prosimy zgłaszać się do specjalistycznego sprzedawcy.



(DE) Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten. Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

(GB) Not suitable for young people under the age of 14 due to the small parts that can be removed and swallowed and risk of injury due to function-related sharp corners and edges. When this product comes to the end of its useful life, you may not dispose of it in the ordinary domestic waste but must take it to your local collection point for recycling electrical and electronic equipment. If you don't know the location of your nearest disposal centre please ask your retailer or the local council office.

(FR) Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en raison de pièces pouvant être retirées et avalées et du risque de blessure en raison de coins et de bords vifs dus au fonctionnement. À la fin de sa durée de vie, ne pas éliminer ce produit avec les déchets ménagers mais le remettre à un point de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Veuillez vous adresser à votre revendeur ou à l'administration communale pour connaître les points d'élimination compétents.

(CZ) Není určené pro děti mladší 14ti let. Obsahuje funkční a odnímatelné malé a ostré součásti a hrany. Tento produkt nesmí být na konci svého užívání zlikvidován jako běžný domovní odpad, ale musí být zlikvidován např. ve sběrném dvoře. Prosim, zeptejte se vašeho obchodníka, popř. na svém obecním úřadě o vhodném způsobu likvidace.

(PL) Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 14 roku życia z uwagi na niebezpieczeństwo połknięcia i zadławienia się drobnymi częściami oraz możliwość skaleczenia się ostrymi końcówkami i krawędziami części funkcyjnych. Produkty oznaczone przekreślonym pojemnikiem po zakończeniu użytkowania nie mogą być usuwane razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz muszą być przekazywane do punktu zbierania i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki recyklingowi pomagają Państwo skutecznie chronić środowisko naturalne. Prosimy zwrócić się do specjalistycznego sklepu lub do odpowiedniego urzędu w Państwa okolicy, aby dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy punkt recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

(DE) Bitte beachten Sie: Für dieses TILLIG-Produkt gilt der gesetzliche Gewährleistungsanspruch von 24 Monaten ab Kaufdatum. Dieser Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn kundenseitige Eingriffe, Veränderungen, Umbauten usw. an dem Produkt erfolgen/vorgeworfen werden. Bei Fahrzeugen mit eingebauter Schnittstelle, können Gewährleistungsansprüche nur geltend gemacht werden, wenn das betreffende Fahrzeug im Lieferzustand (ohne eingebautem Digitaldecoder, mit eingestecktem Entstörsatz) an den Fachhändler zurück gegeben wird.

(GB) Please note: This TILLIG product is subject to the statutory warranty entitlement of 24 months from the date of purchase. This warranty claim expires if the product is interfered with, modified or converted after the point of time of the customer acquiring ownership. Where vehicles have an integrated interface, claims for warranty can only be asserted if the vehicle concerned is returned in an as-delivered state (without built-in digital decoder, with plugged-in interference suppression kit).

(FR) Attention: Pour ce produit TILLIG, le droit de garantie légal de 24 mois à partir de la date d'achat s'applique. Ce droit de garantie s'éteint si le client procède/a procédé à des interventions, des modifications, des transformations, etc. sur le produit. Pour les véhicules à interface intégrée, les droits de garantie ne peuvent être acceptés que si le véhicule correspondant est restitué au revendeur dans l'état de livraison (sans décodeur numérique intégré, avec l'antiparasite installé).

(CZ) Upozornění: Pro tento výrobek TILLIG platí zákonný záruční nárok 24 měsíců od data koupě. Tento záruční nárok zaniká, pokud byly ze strany zákazníka na výrobku provedeny zásahy, změny, přestavby atd. U vozidel se zabudovaným rozhraním mohou být záruky uplatněny jen tehdy, když bude předmětné vozidlo vráceno do odborné prodejny v původním stavu (bez zabudovaného digitálního dekodéru, se zasunutou odrušovací sadou).

(PL) Należy mieć na względzie, że: dla niniejszego produktu TILLIG obowiązuje ustawowe roszczenie gwarancyjne, wynoszące 24 miesiące od daty zakupu. Roszczenie gwarancyjne wygasa w sytuacji, gdy przeprowadzone zostaną w produkcji zmiany lub klient dokona przebudowy produktu na własną rękę. W pojazdach z zabudowanym interfejsem, roszczenia gwarancyjne mogą być podnoszone jedynie, gdy dany pojazd przekazany zostanie przedstawicielowi handlowemu w stanie, jaki obowiązywał w momencie dostawy (bez zabudowanego dekodera cyfrowego, z osadzonym zestawem odłokającym).

Elektrolok • Electric locomotive
Locomotive électrique
Elektrická lokomotiva • Elektrowóz
VECTRON

TILLIG **T**BAHN



Art.-Nr. / Item no. / Réf. / Art.-č. / Nr art.
04835 • 04837 • 04839 • 04840 • 04841



© TILLIG

DAS MODELL • THE MODEL • LE MODÈLE • MODEL

(DE) Das Modell ist eine maßstäbliche Nachbildung der von Siemens als Vectron bezeichneten elektrischen Lokomotive mit authentischer Farbgebung und Dekoration entsprechend des Einstellers. Die Stromabnahme erfolgt von allen Radsätzen und von der Oberleitung. Für den Oberleitungsbetrieb ist kein Umschalter mehr vorgesehen. Die Dachstromabnehmer sind beständig mit den Rädern einer Lokseite verbunden. Für einen Oberleitungsbetrieb sind die lackierten Dachstromabnehmer an den Gelenken und der Palette von Farbe zu säubern damit sie stromleitend werden. Stört im Falle des gemischten Betriebes mit Diesel- und Dampflok die Verbindung der Dachstromabnehmer mit den Rädern einer Lokseite, so sind die Zuleitungsdrähte von den Drehgestellen dieser Seite zum Kontakt des Dachstromabnehmers zu unterbrechen.

Angetrieben wird das Modell über alle Radsätze, wobei zwei davon mit je einem Haftreifen versehen sind. Zwei Schwungmassen sorgen für einen ausgeglichenen Lauf. Der Lichtwechsel erfolgt automatisch entsprechend der Fahrtrichtung. Vorbildentsprechend werden für das Frontlicht LED verwendet. Die Ausstattung der Dachrüstung ist sehr aufwendig mit vielen einzelnen angesetzten Teilen vollständig nachgebildet. Die Pantographen können unterschiedlicher Bauform je nach Ausführung des Vorbildes sein. Die beiden mittleren werden für das Fahren unter Gleichstrom genutzt. Beim Vorbild haben sie unterschiedliche Schleifleistenmaterialien für die unterschiedlichen Bahnsysteme. Die beiden äußeren werden für das Wechselstromsystem verwendet. Entsprechend dem Vorbild gibt es auch Einsystemlokomotiven mit nur zwei Pantographen, die bei den entsprechenden Modellen zur Anwendung kommt.

Das Öffnen des Modells ist durch Spreizen des Oberteiles und Abheben desselben nach oben möglich. Die Rastnasen des Oberteils befinden sich in der Höhe der Mitte der Drehgestelle. Beim Aufsetzen des Oberteiles ist auf die richtige Lage zu achten. Der Kontakt des Dachstreifens muß auf die Kontaktfläche der Leiterplatte treffen. Das Oberteil der Lok hat zum Rahmen eine Kodierungsnase in der Mitte, die eine Verdrehung des Oberteiles verhindern soll.

Das Modell erreicht seine optimalen Fahreigenschaften nach ca. 15 Minuten Einlaufzeit in beide Richtungen. Ein Nachfetten oder Nachölen ist erst nach ca. 100 Betriebsstunden mit säure- und harzfreiem Fett (technische Vaseline Art.-Nr. 08973) oder Öl erforderlich.

Zur weiteren Detaillierung liegen dem Modell Zurüstteile bei, die entsprechend des Einsatzes auf der Modellbahnanlage optional angebracht werden können.

www.tillig.com • www.facebook.com/tilligbahn

366942 / 14.02.2023

(GB) The model is a to-scale replica of the electrical locomotive described by Siemens as a Vectrone with authentic colouring and decoration of the respective railway company. The current is drawn from all the wheel sets and from the overhead line. No changeover switch is provided for the overhead line operation. The pantographs are permanently connected to the wheels of a locomotive side. For an overhead line operation, the varnished pantographs at the joints and the palette of paints must be cleaned so they transmit current. If the connection of the pantographs with the wheels of a locomotive side interferes in the case of the mixed operation with diesel and steam locomotives, the supply wires from the bogies of this side to the contact of the pantograph shall be interrupted.

The model is driven via all the wheel sets whereby two of them are equipped with a traction tyre each. Two flywheels ensure it runs in a balanced manner. The light change is performed automatically in accordance with the direction of travel. In accordance with the model, LEDs are used for the headlight. The equipment of the roof installations is very complex with many individually applied parts that have been completely replicated. The pantographs can have different model styles depending on the design of the prototype. The two middle ones are used for driving under direct current. In the case of the prototype they have different contact strip materials for the different track systems. The two external ones are used for the alternating current system. In accordance with the prototype, there are also single-system locomotives with only two pantographs, which are used in the corresponding models.

It is possible to open the model by spreading the upper part and lifting it upwards. The side latching lugs of the upper part are located at the height of the centre of the bogies. When placing the upper part on it ensure it is in the right location. The contact of the roof strip must hit the contact surface of the printed circuit board. The upper part of the locomotive has a coding nose in the middle to the frame, which is intended to prevent a twisting of the upper part.

The model achieves its optimum running characteristics following a running-in period of approx. 15 minutes in both directions. Re-oiling or re-greasing with acid-free and resin-free oil or grease (technical Vaseline product no. 08973) or oil is only required after approx. 100 operating hours.

To provide further details, some detailing parts are included with the model, which can be optionally attached in accordance with the use on the model railway set.

(FR) La maquette est une représentation à l'échelle de la locomotive électrique nommée Vectron par Siemens avec les coloris et la décoration d'origine. Le courant est absorbé par tous les jeux de roues motrices et la caténaire. Aucun commutateur n'est prévu pour l'exploitation de la caténaire. Les pantographes sont reliés avec les roues d'un côté de la locomotive. Pour l'exploitation de la caténaire, les articulations des pantographes laqués et la palette de peinture doivent être nettoyés pour être conducteurs. Si en cas de mélange locomotive diesel et à vapeur, la connexion des pantographes et des roues sur un côté est perturbée, les câbles d'alimentation des bogies de ce côté pour le contact des pantographes doivent être interrompus.

Toutes les roues de la maquette sont motrices et deux d'entre elles sont équipées de pneus adhérents. Deux masses d'équilibrage assure un roulement équilibré. L'inversion des feux est automatique en fonction du sens de marche. Conformément au modèle, des LED sont utilisées pour les feux avant. L'équipement du toit est imité aussi fidèlement que possible avec de nombreuses pièces individuelles. Il peut y avoir différentes formes de pantographes en fonction du modèle. Les deux du milieu sont utilisés pour conduire en présence de courant continu. Sur le modèle, les pièces de contact se composent de différents matériaux pour les différents systèmes de ferroviaires. Les deux pantographes sur le côté extérieur sont utilisés pour le système de courant alternatif. Conformément au modèle, il existe des locomotives monosystèmes avec seulement deux pantographes utilisés sur les modèles correspondants.

L'ouverture de la maquette est possible en retirant la partie supérieure et en la tirant vers le haut. Les ergots d'encliquetage de la partie supérieure se trouvent au centre du bogie. Veiller au positionnement correct lors de la pose de la partie supérieure. Le contact du toit doit être en contact avec le circuit imprimé. La partie supérieure de la locomotive dispose d'une pointe de codage au centre qui permet d'empêcher une inversion de la partie supérieure.

La maquette atteint ses capacités optimales après environ 15 minutes de rodage dans les deux sens. Un graissage ou une lubrification à l'huile n'est nécessaire qu'après environ 100 heures d'utilisation avec une graisse exempte d'acides et de résine (Vaseline technique n° 08973) ou de l'huile.

Pour une représentation plus détaillée, des pièces complémentaires sont fournies avec la maquette. Celles-ci peuvent être installées en option.

Art.-Nr. / Item no. / Réf. / Art.-č. Nr art.

| | 04835 | 04837 | 04839 | 04840 | 04841 |
|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 221135 | 221259 | 221422 | 221556 | 221562 |
| 1a | 271560 | 271560+271561 | 271560 | 271560 | 271560 |
| 2 | 393220 | 393220 | 393220 | 393220 | 393220 |
| 3 | 220288 | 220288 | 220288 | 220288 | 220288 |
| 4 | 200455 | 200455 | 200455 | 200455 | 200455 |
| 5 | 303458 | 303458 | 303458 | 303458 | 303458 |
| 6 | 220469 | 220469 | 220469 | 220469 | 220469 |
| 7 | 330049 | 330049 | 330049 | 330049 | 330049 |
| 8 | 300672 | 300672 | 300672 | 300672 | 300672 |
| 9 | 321030 | 321030 | 321030 | 321030 | 321030 |
| 10 | 306842-7022 | 306842-7022 | 306842-7022 | 306842-7012 | 306842-7022 |
| 11 | 209208 | 209208 | 209208 | 225134 | 209208 |
| 12 | 393380 | 393380 | 393380 | 393380 | 393380 |
| 13 | 221136 | 221258 | 221423 | 221557 | 220415 |
| 14 | 209207 | 209207 | 209207 | 225135 | 209207 |
| 15 | 220592 | 220592+220412 | 220592 | 221558 | 220592 |
| 16 | 303519 | 303519 | 303519 | 310906 | 303519 |
| 17 | 303521 | 303521 | 303521 | 310907 | 303521 |
| 18 | 323550 | 323550 | 323550 | 323550 | 323550 |
| 19 | 307250 | 307250 | 307250 | 307250 | 307250 |
| 20 | 318660 | 318660 | 318660 | 318660 | 318660 |
| 21 | 303040 | 303040 | 303040 | 303040 | 303040 |
| 22 | 220591 | 220591+220411 | 220591 | 221561 | 220591 |
| 23 | 220471 | 220471 | 220471 | 220471 | 220471 |
| 24 | 220472 | 220472 | 220472 | 220472 | 220472 |
| 25 | 220413 | 220413 | 220413 | 221559 | 220413 |
| 26 | 220414 | 220414 | 220414 | 221555 | 220414 |
| 27 | 209206 | 209206 | 225002 | 225137 | 209533 |
| | 227445 | 227445 | 227445 | 227445 | 227445 |
| | 220808 | 221261 | 220808 | 221137 | 221563 |
| | 209753 | 209872 | 225004 | 225138 | 209579 |

 **(CZ) POZOR!** Provozní číslo lokomotivy u tohoto artiklu se může změnit podle okolností nové výroby. Náhradní díly jsou k dispozici k tomuto kat. číslu, které je právě ve výrobě. Náhradní díly ke starším typům jsou pouze do té doby, dokud vyčerpá skladové zásoby.

 **(PL) UWAGA!** Numery części lokomotywy mogą się zmieniać wraz z nową produkcją modelu. Części zamienne dla danego numeru artykułu za każdym razem mają numery przyjęte z produkcji. Części zamienne ze starymi numerami części są dostępne tylko do wyczerpania zapasu.

ERSATZTEILLISTE • SPARE PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

| (CZ) Popis | (PL) Nazwa |
|--|--|
| 1 Svršek, kompletní | Część górna, kompletny |
| 1a Střešní sběrač | Dachowy odbierak prądu |
| 2 Zápustný šroub (E) PT 1,8x4 | Śruba z łbem (E) PT 1,8x4 |
| 3 Deska s plošnými spoji, namontovat | Płytką drukowana, zmontowana |
| 4 Unašeč se šnekem, namontovat | Wał, zmontowany |
| 5 Kardan | Wał kardana |
| 6 Motor, kompletní | Silnik, kompletny |
| 7 Spojkový hák | Hak sprzęgu |
| 8 Hlava spojky | Główka sprzęgu |
| 9 Uchycení | Uchwyt |
| 10 Oj spřáhla | Dyszel sprzęgu |
| 11 Rám, lak. | Ostoja, lak. |
| 12 Spirálová pružina | Spiralna sprężyna naciskowa |
| 13 Nosič nárazníku, namontovat | Bufor, zmontowana |
| 14 Bateriová skříň, ochoz | Skrzynia akumulatorowa, dekorować |
| 15 Otočný podvozek, kompletní | Wózek, kompletny |
| 16 Otočný podvozek, část A | Wózek, część A |
| 17 Otočný podvozek, část B | Wózek, część B |
| 18 Ozubené kolo z9 | Koło zębate z9 |
| 19 Ozubené kolo z19 | Koło zębate z19 |
| 20 Ozubené kolo z20/z13 | Koło zębate z20/z13 |
| 21 Ozubené kolo z15 | Koło zębate z15 |
| 22 Zakrytování otočného podvozku, namontovat | Wykładzina wózka, zmontowana |
| 23 Proudová pružina pravý, kompletní | Sprężyna prądowa, prawo, kompletny |
| 24 Proudová pružina levý, kompletní | Sprężyna prądowa, lewo, kompletny |
| 25 Kola s ozubeným převodem | Zestaw kołowy napędowy |
| 26 Kola s ozubeným převodem s bandáží | Zestaw kołowy napędowy z opaską przyczepną |
| 27 Sněžný pluh, ochoz | Plug śnieżny, odznaczony |
| Bandáže Dm 10,5 (bez zobrazení) | Opaski przyczepne Dm 10,5 (bez rys.) |
| Příslušenství (zobrazení strana 6) | Części Dodatkowe (rys. strona 6) |
| Stupátko (bez zobrazení) | Schodek (bez rys.) |

 (DE) **ACHTUNG!** Die Lok-Betriebsnummern der Artikel wechseln unter Umständen bei Neuproduktion. Ersatzteile zu den Art.-Nr. tragen die jeweils in der Produktion befindlichen Betriebsnummern. Ersatzteile mit älteren Betriebsnummern nur solange Vorrat reicht.

 (GB) **PLEASE NOTE!** The locomotive operating numbers of the articles can potentially change in the event of new production runs. Spare parts for the article number bear the operating numbers that are respectively in production. Spare parts with older operating numbers are only available while stocks last.

 (FR) **ATTENTION!** Les numéros d'exploitation de locomotives des articles changent parfois lors d'une nouvelle production. Les pièces de rechange relatives au n° art. portent respectivement les numéros d'exploitation se trouvant en production. Pièces de rechange avec des numéros d'exploitation plus anciens jusqu'à rupture du stock.

(CZ) Model je přesnou kopií elektrické lokomotivy výrobce Siemens s označením Vectron s autentickým barevným provedením a dekoracemi dle provozovatele. Odběr proudu je zajišťován přes všechna dvoukolí a z horního trakčního vedení. Pro provoz s horním trakčním vedením již není nutný žádný přepínač. Sběrače na střeše jsou trvale spojeny s koly na jedné straně lokomotivy.

Pro provoz s horním trakčním vedením je nutné lakované střešní sběrače na kloubech a na paletě očistit od barvy tak, aby byly vodivé. Pokud může v případě smíšeného provozu diesellových a parních lokomotiv spojení střešních sběračů s koly jedné strany lokomotivy rušit, je třeba přerušit přívodní vodiče od podvozků dané strany lokomotivy ke kontaktu střešního sběrače.

Model pohání všechna dvojkolí, dvě z nich jsou opatřena vždy jednou přílnavou obručí. O rovnoměrný chod se starají dva setrvačnický. Změna světél probíhá automaticky v závislosti na směru jízdy. Stejně jako u předlohy, používá čelní světlomet technologii LED. Vybavení střechy je velmi náročně zpracovanou a kompletně vybavenou kopií s mnoha samostatně osazenými díly. Pantografy mohou mít různý konstrukční tvar v závislosti na provedení předlohy. Oba střední pantografy se používají pro jízdu v stejnosměrném systému. U předlohy mají pro jízdu v různých drážních systémech různé materiály kluzných lišt. Oba vnější pantografy se používají pro jízdu ve střídavých systémech. V souladu s předlohou existují také jednosystémové varianty lokomotivy s pouze dvěma pantografy, které jsou stejně tak použity u příslušných modelů. Model je možné otevřít rozepřením horního dílu karosérie a zvednutím směrem nahoru. Západky horního dílu se nacházejí v úrovni středu podvozků. Při nasazování horního dílu karosérie je třeba dbát na správnou polohu. Kontakt střešního pásku musí dosednout na kontaktní plochu polovodičové desky. Horní díl karosérie lokomotivy má směrem k rámu ve středu kódovací výčnělek, který má za úkol zabránit otočení horního dílu.

Optimálních jízdních vlastností dosahuje model po cca 15 minutách záběhu v obou směrech. Domazání nebo doolejování je nutné teprve po cca 100 provozních hodinách, a to mazacím tukem bez obsahu kyselin a pryskyřic (technická vazelína obj.č. 08973) nebo olejem.

Pro další vybavení detaily jsou k modelu přiloženy další přídatné díly, které lze volitelně použít v závislosti na způsobu provozu na modelovém kolejišti.

(PL) Model to odpowiednia do skali kopia lokomotywy elektrycznej, którą firma Siemens nazwała Vectron, o autentycznej kolorystyce i dekoracji odpowiednio do firmy kolejowej. Prąd jest pobierany ze wszystkich zespołów kół napędnych modelu oraz z przewodu napowietrznego. Nie przewidziano przełącznika na eksploatację za pomocą przewodów napowietrzných. Dachowe odbieraki prądu są połączone na stałe z kołami po jednej stronie lokomotywy. Dla eksploatacji za pomocą przewodów napowietrzných należy usunąć farbę z przegubów i palety lakierowanych dachowych odbieraków prądu, aby mogły przewodzić prąd. Jeżeli w przypadku ruchu mieszanego lokomotyw spalinowych i parowozów połączenie dachowych odbieraków prądu z kołami jednej strony lokomotywy przeszkadza, należy przerwać połączenie przewodów doprowadzających wózków tej strony ze stykiem dachowego odbieraka prądu.

Model napędzany jest przez wszystkie zespoły kół, przy czym dwa z nich wyposażone są każdy w jedną oponę przyczepną. Dwie masy zamachowe zapewniają wyrównany bieg. Światła zmieniane są automatycznie odpowiednio do kierunku jazdy. Odpowiednio do wzorca jako światła przednie zastosowano diody LED. Wyposażenie dachu zostało pracownie skopiowane w całości ze wszelkimi szczegółami. Pantografy mogą mieć różną konstrukcję, zależnie od wersji wzorca. Dwa środkowe używane są do jazdy z prądem stałym. We wzorcu ich płytki ślizgowe wykonane są z różnych materiałów odpowiednio do różnych systemów kolejowych. Dwa zewnętrzne używane są do jazdy z prądem zmiennym. Odpowiednio do wzorca istnieją również lokomotywy jednosystemowe, wyposażone tylko w dwa pantografy, stosowane w odpowiednich modelach.

Model można otworzyć przez rozszerzenie części górnej na boki i pociągnięcie jej w górę. Noski zatrzaskowe części górnej znajdują się na wysokości wózków. Przy nakładaniu części górnej należy uważać na odpowiednie położenie. Styk pasa dachowego musi spotkać się z powierzchnią stykową płytki drukowanej. Część górna lokomotywy wyposażona jest w środku w nosek kodujący skierowany do ramy, który ma zapobiegać przekręceniu części górnej.

Model osiąga optymalne parametry jezdne po ok. 15 min. rozruchu w obu kierunkach. Powtórne smarowanie lub olejowanie za pomocą wolnego od żywic i kwasów smaru (wazelina techniczna nr art. 08973) lub oleju zaleca się dopiero po ok. 100 godzinach eksploatacji.

Dla wyposażenia modelu w kolejne detale załączono dodatkowe akcesoria, które można zamontować zależnie od zastosowania w modelu kolejiści.

(DE) Das Modell ist mit einer Schnittstelle nach NEM 662 (Next 18S) ausgestattet. Diese Schnittstelle ermöglicht in der vorliegenden Ausführung auch die Verwendung von Decodern nach NEM 662. Der zusätzliche Einbau eines rechteckigen Lautsprechers ist im Bereich der Trafonachbildung möglich. Der Anschluß des Lautsprechers erfolgt an den zwei Löt pads an der Seite in der Mitte der Leiterplatte neben der rechteckigen Aussparung. Diese Aussparung und die Nut im Rahmen dienen der Kabelverlegung in den unteren Bereich. Zum Einbau des Decoders ist das Modell entsprechend dem vorstehenden Abschnitt zu öffnen. Der Entstörersatz ist gegen den Decoder auszutauschen. Für den Decoder von Uhlenbrock (Tillig Art.-Nr. 66036) sind die folgenden CV Werte abweichend von der Werkseinstellung einzustellen:


| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| CV31 = 8 | CV289 = 16 | CV333 = 1 |
| CV32 = 0 | CV295 = 130 | CV337 = 17 |
| CV50 = 16 | CV301 = 0 | CV343 = 138 |
| CV96 = 1 | CV302 = 2 | CV349 = 2 |
| CV257 = 144 | CV305 = 16 | CV353 = 22 |
| CV263 = 10 | CV311 = 140 | CV366 = 3 |
| CV270 = 8 | CV317 = 0 | CV369 = 8 |
| CV273 = 144 | CV318 = 4 | CV382 = 128 |
| CV279 = 4 | CV321 = 145 | CV385 = 24 |
| CV286 = 1 | CV327 = 12 | CV398 = 3 |

(Alle anderen CVs zwischen 257 und 512, die hier nicht explizit erwähnt sind, müssen auf 0 gesetzt sein.)

Kann bei Werkswerten je nach Decoderversion u.U. nicht so sein.)

Damit sind die folgenden Funktionen zu schalten:

F0 ein = Licht vorne weiß/hinten rot, wechselnd mit Fahrtrichtung
 F1 ein = Fernlicht zusätzlich ein
 F2 ein = Licht am Führerstand 1 aus
 F3 ein = Licht am Führerstand 2 aus
 F4 ein = Rangiergang mit Rangierlicht
 F0 aus = Licht aus
 F4 ein = Rangiergang ohne Licht



(GB) The model is equipped with an interface according to NEM 662 (Next 18S). This interface also allows the use of NEM 662 decoders in the present version. It is possible to additionally install a rectangular loudspeaker in the area of the transformer replica. The loudspeaker is connected at the two solder pads on the side in the middle of the circuit board next to the rectangular opening. This opening and the groove in the frame are intended for the laying of the cable in the lower section. The model must be opened as set out in the above section to install the decoder. The interference set must be replaced with a decoder.

The following CV values should be set for the Uhlenbrock decoder (Tillig product no. 66036) at variance with the factory settings:

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| CV31 = 8 | CV289 = 16 | CV333 = 1 |
| CV32 = 0 | CV295 = 130 | CV337 = 17 |
| CV50 = 16 | CV301 = 0 | CV343 = 138 |
| CV96 = 1 | CV302 = 2 | CV349 = 2 |
| CV257 = 144 | CV305 = 16 | CV353 = 22 |
| CV263 = 10 | CV311 = 140 | CV366 = 3 |
| CV270 = 8 | CV317 = 0 | CV369 = 8 |
| CV273 = 144 | CV318 = 4 | CV382 = 128 |
| CV279 = 4 | CV321 = 145 | CV385 = 24 |
| CV286 = 1 | CV327 = 12 | CV398 = 3 |

(All the other CVs of between 257 and 512, which are not explicitly mentioned here, must be set to 0. This may not be the case with some factory values depending on the decoder version).

The following functions are to be switched with it:

F0 on = Light front white / rear red, alternating with direction of travel
 F1 on = headlight additionally on
 F2 on = Light at the driver's cab 1 is off
 F3 on = Light at the driver's cab 2 is off
 F4 on = shunting gear with shunting light
 F0 off = Light off
 F4 on = shunting gear without light

(FR) La maquette est équipée d'une interface conforme à NEM 662 (Next 18S). Cette interface permet l'utilisation de décodeurs conformes à NEM 662 sur le présent modèle. Le montage d'un haut-parleur carré est possible dans le domaine du transformateur. Le raccordement du haut-parleur a lieu sur les deux points de soudure sur le côté, au centre du circuit imprimé à côté de l'ouverture rectangulaire. Cette ouverture et la rainure sur le châssis servent au passage des câbles dans la partie inférieure. La maquette doit être ouverte conformément pour le montage du décodeur. L'antiparasite doit être remplacé par le décodeur.

Pour le décodeur d'Uhlenbrock (art. Tillig n° 66036), les valeurs CV suivantes doivent être réglées différemment de celles de l'usine:

Art.-Nr. / Item no. / Réf. / Art.-č. Nr art.

| | 04835 | 04837 | 04839 | 04840 | 04841 |
|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 221135 | 221259 | 221422 | 221556 | 221562 |
| 1a | 271560 | 271560+271561 | 271560 | 271560 | 271560 |
| 2 | 393220 | 393220 | 393220 | 393220 | 393220 |
| 3 | 220288 | 220288 | 220288 | 220288 | 220288 |
| 4 | 200455 | 200455 | 200455 | 200455 | 200455 |
| 5 | 303458 | 303458 | 303458 | 303458 | 303458 |
| 6 | 220469 | 220469 | 220469 | 220469 | 220469 |
| 7 | 330049 | 330049 | 330049 | 330049 | 330049 |
| 8 | 300672 | 300672 | 300672 | 300672 | 300672 |
| 9 | 321030 | 321030 | 321030 | 321030 | 321030 |
| 10 | 306842-7022 | 306842-7022 | 306842-7022 | 306842-7012 | 306842-7022 |
| 11 | 209208 | 209208 | 209208 | 225134 | 209208 |
| 12 | 393380 | 393380 | 393380 | 393380 | 393380 |
| 13 | 221136 | 221258 | 221423 | 221557 | 220415 |
| 14 | 209207 | 209207 | 209207 | 225135 | 209207 |
| 15 | 220592 | 220592+220412 | 220592 | 221558 | 220592 |
| 16 | 303519 | 303519 | 303519 | 310906 | 303519 |
| 17 | 303521 | 303521 | 303521 | 310907 | 303521 |
| 18 | 323550 | 323550 | 323550 | 323550 | 323550 |
| 19 | 307250 | 307250 | 307250 | 307250 | 307250 |
| 20 | 318660 | 318660 | 318660 | 318660 | 318660 |
| 21 | 303040 | 303040 | 303040 | 303040 | 303040 |
| 22 | 220591 | 220591+220411 | 220591 | 221561 | 220591 |
| 23 | 220471 | 220471 | 220471 | 220471 | 220471 |
| 24 | 220472 | 220472 | 220472 | 220472 | 220472 |
| 25 | 220413 | 220413 | 220413 | 221559 | 220413 |
| 26 | 220414 | 220414 | 220414 | 221555 | 220414 |
| 27 | 209206 | 209206 | 225002 | 225137 | 209533 |
| | 227445 | 227445 | 227445 | 227445 | 227445 |
| | 220808 | 221261 | 220808 | 221137 | 221563 |
| | 209753 | 209872 | 225004 | 225138 | 209579 |

ERSATZTEILLISTE • SPARE PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

| (DE) Bezeichnung | (GB) Description | (FR) Description |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 Oberteil, vollst. | Top part, complete | Partie supérieure, complète |
| 1a Dachstromabnehmer | Pantograph | Pantographe |
| 2 Senkschraube (E) PT 1,8x4 | Countersunk screw (E) PT 1,8x4 | Vis à tête conique (E) PT 1,8x4 |
| 3 Leiterplatte, mont. | Circuit board, mounted | Carte de circuits imprimé, montée |
| 4 Schaft, mont. | Shaft, mounted | Tige, montée |
| 5 Kardanwelle | Cardan shaft | Arbre Cardan |
| 6 Motor, vollst. | Motor, complete | Moteur, complète |
| 7 Kupplungshaken | Clutch hook | Crochet d'attelage |
| 8 Kupplungskopf | Coupling head | Tête d'attelage |
| 9 Aufnahme | Pocket | Logement |
| 10 Kupplungsdeichsel | Coupler drawbar | Barre d'attelage |
| 11 Rahmen, lack. | Frame, painted | Châssis, laqué |
| 12 Spiraldruckfeder | Spiral compression spring | Ressort de pression en spirale |
| 13 Pufferbohle, mont. | Buffer beam, mounted | Traverse porte-tampons, montée |
| 14 Batteriekasten, dek. | Battery box, detached | Boîte de batterie, décoré |
| 15 Drehgestell, vollst. | Bogie, complete | Bogie, complète |
| 16 Drehgestell, Teil A | Bogie, part A | Bogie, partie A |
| 17 Drehgestell, Teil B | Bogie, part B | Bogie, partie B |
| 18 Zahnrad z 9 | Gear wheel 9 teeth | Roue dentée d9 |
| 19 Zahnrad z 19 | Gear wheel 19 teeth | Roue dentée d19 |
| 20 Zahnrad z 20/13 | Gear wheel 20/13 teeth | Roue dentée d20/d13 |
| 21 Zahnrad z 15 | Gear wheel 15 teeth | Roue dentée d15 |
| 22 Drehgestellverklg., mont. | Bogie cover, mounted | Habillage de bogie, montée |
| 23 Stromfeder, re., vollst. | Pantograph, right, complete | Ressort de pantographe, droite, compl. |
| 24 Stromfeder, li., vollst. | Pantograph left, complete | Ressort de pantographe, gauche, compl. |
| 25 Treibradsatz | Driving wheel set | Essieu moteur |
| 26 Treibradsatz mit Haftreifen | Driving wheel set with traction tyres | Essieu moteur avec bandage adhérent |
| 27 Schneepflug, dek. | Snow plow, detached | Chasse-neige, décoré |
| Haftreifen Dm 10,5 (o. Abb.) | Traction tyre Dm 10,5 (w/o illustr.) | Bandage adhérent Dm 10,5 (sans illustr.) |
| Zurüstteile (Abb. Seite 6) | Accessory parts (illustr. page 6) | Pièces d'équipement (illustr. page 6) |
| Tritt (o. Abb.) | Tread (w/o illustr.) | Marche (sans illustr.) |

 (DE) **ACHTUNG!** Die Lok-Betriebsnummern der Artikel wechseln unter Umständen bei Neuproduktion. Ersatzteile zu den Art.-Nr. tragen die jeweils in der Produktion befindlichen Betriebsnummern. Ersatzteile mit älteren Betriebsnummern nur solange Vorrat reicht.

 (GB) **PLEASE NOTE!** The locomotive operating numbers of the articles can potentially change in the event of new production runs. Spare parts for the article number bear the operating numbers that are respectively in production. Spare parts with older operating numbers are only available while stocks last.

 (FR) **ATTENTION!** Les numéros d'exploitation de locomotives des articles changent parfois lors d'une nouvelle production. Les pièces de rechange relatives au n° art. portent respectivement les numéros d'exploitation se trouvant en production. Pièces de rechange avec des numéros d'exploitation plus anciens jusqu'à rupture du stock.

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| CV31 = 8 | CV289 = 16 | CV333 = 1 |
| CV32 = 0 | CV295 = 130 | CV337 = 17 |
| CV50 = 16 | CV301 = 0 | CV343 = 138 |
| CV96 = 1 | CV302 = 2 | CV349 = 2 |
| CV257 = 144 | CV305 = 16 | CV353 = 22 |
| CV263 = 10 | CV311 = 140 | CV366 = 3 |
| CV270 = 8 | CV317 = 0 | CV369 = 8 |
| CV273 = 144 | CV318 = 4 | CV382 = 128 |
| CV279 = 4 | CV321 = 145 | CV385 = 24 |
| CV286 = 1 | CV327 = 12 | CV398 = 3 |

Toutes les autres CV entre 257 et 512 qui ne sont pas explicitement mentionnées ici, doivent être réglées sur 0. Impossible avec les valeurs par défaut selon le modèle de décodeur) Cela permet de commuter les fonctions suivantes :

F0 on = feux avant blanc / arrière rouge, en fonction du sens de marche

F1 on = Feux de route également allumés

F2 on = Feu éteint sur le poste de conduite 1

F3 on = éteint sur le poste de conduite 2

F4 on = Vitesse de manœuvre avec feu de manœuvre

F0 off = Feux éteints

F4 on = Vitesse de manœuvre sans feu de manœuvre

(CZ) Model je vybaven rozhraním dle NEM 662 (Next 18S). Toto rozhraní umožňuje v daném provedení také použití dekodérů dle NEM 662. Dodatečná montáž hranatého reproduktoru je možná v místě modelu transformátoru. Připojení reproduktoru se provádí na dva letovací kontakty po stranách uprostřed polovodičové desky vedle pravouhlého vybrání. Toto vybrání a drážka v rámu slouží k položení kabelů ve spodní části. Pro montáž dekodéru je třeba model otevřít dle popisu v předchozí části. Odrušovací sadu je třeba vyměnit za dekodér. Pro dekodér Uhlenbrock (Tillig obj.č. 66036) je třeba nastavit následující hodnoty CV odlišně od továrního nastavení:

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| CV31 = 8 | CV289 = 16 | CV333 = 1 |
| CV32 = 0 | CV295 = 130 | CV337 = 17 |
| CV50 = 16 | CV301 = 0 | CV343 = 138 |
| CV96 = 1 | CV302 = 2 | CV349 = 2 |
| CV257 = 144 | CV305 = 16 | CV353 = 22 |
| CV263 = 10 | CV311 = 140 | CV366 = 3 |
| CV270 = 8 | CV317 = 0 | CV369 = 8 |
| CV273 = 144 | CV318 = 4 | CV382 = 128 |
| CV279 = 4 | CV321 = 145 | CV385 = 24 |
| CV286 = 1 | CV327 = 12 | CV398 = 3 |

(Všechny ostatní hodnoty CV mezi 257 a 512, které zde nejsou výslovně uvedeny, musí být nastaveny na 0. V případě továrních hodnot tomu tak v závislosti na verzi dekodéru případně nemusí být.) Toto nastavení spíná následující funkce:

F0 zap = čelní světlo vředu bílé/vzadu červené, střídavě podle směru jízdy

F1 zap = navíc dálkové světlo zap

F2 zap = vypínání světla kabiny strojevedoucího 1

F3 zap = vypínání světla kabiny strojevedoucího 2

F4 zap = posunování s posunovacím světlem

F0 vyp = vypnuté světlo

F4 zap = posunování bez posunovacího světla

(PL) Model wyposażony jest w złącze wg NEM 662 (Next 18S). Złącze w tej wersji umożliwiają również korzystanie z dekodérów zgodnych z NEM 662. Dodatkowy montaż prostokątnego głośnika jest możliwy w obrębie kopii transformatora. Głośnik podłącza się do dwóch padów lutowniczych z boku pośrodku płytki drukowanej obok prostokątnego wgłębienia. Wgłębienie i rowek w ramie służą do ułożenia kabla w dolnej części. Dla montażu dekodera należy otworzyć model odpowiednio do wskazówek w poprzednim akapicie. Zespół przeciwzakłóceńowy należy wymienić na dekodér. Dla dekodera firmy Uhlenbrock (Tillig nr art. 66036) należy następujące wartości CV ustawić odmiennie niż w ustawieniach fabrycznych:

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| CV31 = 8 | CV289 = 16 | CV333 = 1 |
| CV32 = 0 | CV295 = 130 | CV337 = 17 |
| CV50 = 16 | CV301 = 0 | CV343 = 138 |
| CV96 = 1 | CV302 = 2 | CV349 = 2 |
| CV257 = 144 | CV305 = 16 | CV353 = 22 |
| CV263 = 10 | CV311 = 140 | CV366 = 3 |
| CV270 = 8 | CV317 = 0 | CV369 = 8 |
| CV273 = 144 | CV318 = 4 | CV382 = 128 |
| CV279 = 4 | CV321 = 145 | CV385 = 24 |
| CV286 = 1 | CV327 = 12 | CV398 = 3 |

(Wszystkie inne wartości CV pomiędzy 257 i 512, które nie zostały tutaj wymienione, należy ustawić na 0. W przypadku ustawień fabrycznych zależnie od dekodera nie musi tak być.) Poniższe funkcje należy więc przełączać jak następuje:

F0 wł. = światło z przodu białe/z tyłu czerwone, zmieniające się zależnie od kierunku jazdy

F1wł. = dodatkowo włączone światło długie

F2 wł. = światło na stanowisku maszynisty 1 wył.

F3 wł. = światło na stanowisku maszynisty 2 wył.

F4 wł. = bieg manewrowy ze światłem manewrowym

F0 wył. = światło wył.

F4 wł. = bieg manewrowy bez światła

(DE) Für die weitere Detaillierung des Modells liegen der Verpackung Kuppelhaken und Bremschlauch bei, die entsprechend des Einsatzes der Lok montiert werden können. Die Griffstangen sind am Modell schon montiert.

(GB) A pack containing coupler hooks and brake hose has been included to permit further detailing of the model. These can be fitted in accordance with the use of the model. The hand rails are already fitted to the model.


(FR) Pour apporter plus de détails au modèle, l'emballage comprend un crochet d'attelage et un tuyau de frein pouvant être montés selon l'utilisation de la locomotive. Les barres de maintien illustrées sont déjà montées au modèle.

(CZ) Pro další podrobnosti modelu jsou přibaleny spřáhlové háky a brzdová hadice, které lze nasadit podle použití lokomotivy. Zobrazená zábradlí jsou na modelu již nasazena.

(PL) Dla wyposażenia modelu w kolejne detale dodano do opakowania hak sprzęgowy i wąż gumowy sprzęgu hamulcowego, które można montować opcjonalnie, zależnie od zastosowania modelu. Pokazane na ilustracji poręcze są na modelu już zamontowane.

A (DE) Kuppelhaken
(GB) Coupling
(FR) Crochet d'attelage hook
(CZ) Háček spřáhla
(PL) Hak ciężłowy

B (DE) Bremsschläuche
(GB) Brake hoses
(FR) Tuyaux de frein
(CZ) Vzduchové hadice
(PL) Przewody hamulcowe



(DE) Beim Betriebseinsatz ist zu beachten, dass die Bremsschläuche die Funktion der Kupplungsdeichsel behindern.

(GB) Please note that the brake hoses may impede the function of the clutch drawbar during operation.

(FR) Lors du fonctionnement, tenir compte du fait que les tuyaux de frein gênent le fonctionnement de la barre d'attelage.

(CZ) Při provozu je třeba dbát na to, že brzdové hadice mohou omezovat funkci spřáhla.

(PL) W czasie eksploatacji należy zwrócić uwagę, że węże gumowe sprzęgu hamulcowego utrudniają działanie dyszla sprzęgu.

