

HOTONE

NANO LEGACY Serie

Verstärkerkopf


Thunder Bass

Benutzerhandbuch

VIELEN DANK, DASS SIE EIN HOTONE-PRODUKT GEKAUFT HABEN.

※ Im Interesse der Produktverbesserung können die Spezifikationen und/oder der Inhalt von Produkten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussehen, Verpackungsdesign, Inhalt des Handbuchs, Zubehör, Größe, Parameter und Bildschirm) ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Anbieter nach genauen Angeboten. Spezifikationen und Merkmale (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussehen, Farben und Größe) können aufgrund von Umgebungsfaktoren von Modell zu Modell variieren, und alle Bilder sind illustrativ.

www.hotoneaudio.com




Front-
platte

Thunder Bass
HOTONE

1. INPUT: 1/4"-Mono-Klinkenbuchse für den Anschluss Ihrer Gitarre.
2. BASS: Steuert den tiefen Frequenzgang.
3. MIDDLE: Steuert den mittleren Frequenzgang.
4. TREBLE: Steuert den hohen Frequenzgang.
5. GAIN: Steuert den Verstärkungspegel.
6. VOLUME: Steuert die Ausgangslautstärke.

Rückwand



1 18V DC:

Zum Einstecken des 18-VDC-Adapters (mittig negativ).

2 PHONES/LINE OUTPUT:

1/8"-Stereo-Klinkenbuchse, für Kopfhörer oder Aufnahmen.

3 AUX IN:

1/8"-Stereo-Klinkenbuchse für den Anschluss eines externen Musikplayers.

4 FX LOOP SEND:

1/4"-Mono-Klinkenbuchse für den Anschluss an die Eingangsbuchse Ihres Effektgeräts.
(Die Effektschleife ist ein Verbindungspunkt zwischen dem Vorverstärker und der Endstufe).

5 FX LOOP RETURN:

1/4"-Mono-Klinkenbuchse für den Anschluss an die Ausgangsbuchse Ihres Effektgeräts.

6 SPEAKER OUTPUT:

1/4"-Mono-Klinkenbuchse für den Anschluss Ihrer Box (Lautsprecher 4-16 Ω).

Thunder Bass ist ein 5-W-Gitarrenverstärkerkopf der Klasse AB

Merkmale

- Sound inspiriert vom legendären Ampeg SVT*
- Äußerst kompakte Konfiguration für Mobilität
- Hochwertiger Ton mit Lautstärke- und Verstärkungsregler
- 3-Band-EQ-Regler zur Klangformung
- FX LOOP zur Verwendung externer Effekte
- Kompatibel mit Boxen unterschiedlicher Impedanz von 4-16 Ω
- Der Kopfhörerausgang ist sehr praktisch zum Üben und Aufnehmen
- Über den Aux-Eingang können Sie einen externen Musikplayer abspielen

* Ampeg SVT ist ein Verstärkermodell von LOUD Technologies Inc. *Die genannten Hersteller und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Die Marken wurden lediglich zur Kennzeichnung des Klangcharakters dieses Produkts verwendet.

Spezifikationen

Leistungsabgabe: 5 Watt

Abmessungen: 128 mm (B) x 75 mm (T) x 59,5 mm (H)

Gewicht: 520 g